



- 1) mindestens 500 mm
 Maximum 2000 mm
- 2) Anschlussüberstromunterbrecher
 bis 160 Amp mindestens 400 mm
 bis 250 Amp mindestens 500 mm
 bis 400 Amp mindestens 700 mm
 über 400 Amp Rücksprache Netzbetreiber
- 3) Profilschiene für Zugentlastung
- 4) Abdeckung Teil Netz plombierbar

- 5) Neutralleitertrenner TN-S / TN-C mit separatem Anschluss für Nullungserdleitung.
- 6) Rohrführung senkrecht unterhalb des Anschlussüberstromunterbrechers. Dimension gemäss Angaben Netzbetreiber.

Der Anschlussüberstromunterbrecher ist von andern Apparaten abgetrennt in einem der untersten Feldern der Verteilung anzuordnen.